Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

ATLINKS déclare que Temporis IP300 et Alcatel IP15 sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante : **www.alcatel-business.com**.

Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.

CE

Environnement

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparé - ment et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Garantie

Vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22 ,quai Galliéni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur www.alcatel-business.com

Mention de copyright et marques

Copyright © 2015 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

Model : IP315
A/W No.: 10001248 Rev.1 (FR)
Printed in PRC

www.alcatel-business.com

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP315
Guide Rapide

Temporis IP300 overview



Témoin lumineux message(s) en attente/appel(s) manqué(s)

Touche de lignes, mémoires directes et touches multi fonctions

Navigateur (haut, bas, gauche, droite) + raccourcis vers d'autres fonctions

Accès à la liste BIS

Accès à la messagerie vocale

Touches contextuelles

OK — OK/sélectionner

Retour/annulation

MENU — Menu

Mise en attente.
En communication : accès rapide aux infos réseau

Mains libres

Touche d'accès à la 2ème liste (rétro-éclairée quand active)

En communication : activer/désactiver le micro (touche rétro-éclairée quand active)

Lors d'un appel: augmente ou diminiue le volume de la sonnerie
En communication : augmente ou diminue le volume dans l'écouteur, le casque ou le mains libres

Touche casque (rétro-éclairée quand active)

Description des icones de l'écran

	Ligne enregistrée		Appel entrant
	Ligne non enregistrée		Appel sortant
	Ligne désactivée		Renvoi d'appel
	Mains libres activé		Fonction Ne pas Déranger activée
	Mode casque activé		Message vocal
	Appels manqués		Internet déconnecté
	Sonnerie coupée		

Alcatel IP15 overview

Témoin lumineux de message(s) en attente

Touche de menu contextuel gauche: sélection de la ligne

Touche de menu contextuel droite : menu

Décrocher

Raccrocher/retour
Appui long: mise en service/hors service

Navigateur :
- Touche centrale : menu/OK
- Haut :
  en veille: répertoire
  en communication: augmenter le volume dans l'écouteur, le casque ou le mains libres
- Bas :
  en veille : journal des appels
  en communication: diminuer le volume dans l'écouteur, le casque ou le mains libres

CONF — Conference

INT — Intercom

Verrouillage clavier

Activer/désactiver le microphone

Transfert d'appel

Mise en attente

Mains libres

En mode écriture (ABC/abc/Abc)

Liste BIS

Description des icones de l'écran

	Mains libres activé		Renvoi d'appel activé
	Mode casque		Ne Pas Déranger
	Sonnerie désactivée		Message vocal
	Qualité de la réception		Niveau de charge des batteries
	Ligne désactivée		Ligne enregistrée
	Ligne non enregistrée		Appels manqués
	Appel entrant		Appel sortant
	Fonction secret activée		

Accès à l'interface web

Depuis Temporis IP300

1. Appuyez sur la touche ♫ ou MENU > **2. Statut** > **1. Réseau** pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone.

Depuis Alcatel IP15

1. Appuyer sur MENU > **Statut** > **1. Réseau**.

Puis,

1. Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur et validez.
2. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont « user/user » pour l'utilisateur et «admin/admin» pour l'administrateur .
3. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus de détails.

Association

Si le combiné Alcatel IP15 n'est pas associé au Temporis IP300, suivre la procédure d'association décrite ci-dessous :

Association:

Depuis le Temporis IP300

1. Appuyer sur MENU > 3.**User Settings** > 6. **DECT handset**.
2. Sélectionner 1.**Register**.

Depuis le combiné Alcatel IP15

1. Appuyer sur **DESKSET** (ou MENU > User Settings > Registration) et appuyer sur la touche # .

Choix de la langue

Depuis Temporis IP300

- Appuyez sur MENU > **Réglages util.** > **1. Préférences** > **1.Langue**.
- Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK** .

Depuis la combiné Alcatel IP15

1. Appuyer sur MENU> **Régl. utilisat.** > **Langage**.
2. Sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur **OK** .

Emission d'un appel

Depuis Temporis IP300

- **Pré-numérotation :** composez le numéro de téléphone et décrochez le.
- **Numérotation directe :** décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
- **Mains libres :** composez le numéro et appuyez sur la touche ▬ ou vice versa.
- **Casque :** composez le numéro et appuyez sur la touche 🎧 ou vice versa.

Note : si vous avez plus d'un compte SIP activé, sélectionnez la ligne souhaitée avec la touche de menu contextuel **LIGNE** depuis le Temporis IP300 avant de composer le numéro.

Depuis la combiné Alcatel IP15

- **Pré-numérotation** : composer le numéro de téléphone et appuyer sur 📞 .
- **Numérotation directe** : appuyer sur 📞 et composer le numéro de téléphone.
- **Mains libres** : composer le numéro de téléphone et appuyer sur 🔊 ou vice versa.
- **Casque** : brancher le casque, composer le numéro et appuyer sur la touche 📞 .

Note : si vous avez plus d'un compte SIP activé, sélectionnez la ligne souhaitée avec la touche de menu contextuel **LIGNE** depuis Alcatel IP15 ou Temporis IP300 avant de composer le numéro.

Réception d'un appel

Depuis Temporis IP300

- **Depuis le combiné :** décrochez le combiné.
- **Avec le casque :** appuyez sur la touche 🎧 .
- **En mode mains libres :** appuyez sur la touche ▬ .

Depuis Alcatel IP15

- **Combiné** : appuyer sur 📞 .
- **Casque** : appuyer sur 📞 .
- **Mains libres** : appuyer sur 🔊 .

Note : pour accepter un 2ème appel, appuyer sur la touche **REPON**.

Au cours d'un appel, basculer d'un terminal à l'autre

Transférer l'appel vers le combiné Alcatel IP15

Depuis Temporis IP300

- Appuyer sur **Transf**.
- Sélectionner **Directe**.
- Composer votre numéro de téléphone.
- Appuyer sur **Transf**.
- Prendre l'appel depuis le combiné Alcatel IP15.

Transférer l'appel vers Temporis IP300

Depuis le combiné Alcatel IP15

- Appuyer sur la touche 📞 > 📞 .
- Appuyer sur **AVEUGLE**.
- Composer votre propre numéro de téléphone.
- Appuyer sur **COMPOS**.
- Décrocher depuis le poste Temporis IP300

Mise en attente d'un appel

Depuis Temporis IP300

- Appuyez sur ♫ . Pour reprendre l'appel, appuyez sur **Reprend**.

Note : si vous avez plusieurs appels actifs, sélectionnez l'appel avec ◎ et appuyez sur la touche contextuelle pour reprendre ou mettre en attente.

Depuis la combiné Alcatel IP15

- Appuyer sur ♫ . Pour reprendre l'appel, appuyer sur **Reprise**.

Note : si vous avez plus d'un appel actif, appuyer sur la touche **SUIVANT** pour basculer d'un appel à l'autre et utiliser la touche de menu contextuel correspondante pour mettre en attente ou reprendre l'appel.

Conférence à 3

Depuis Temporis IP300

1. Lorsque vous être en communication avec le 1er interlocuteur, appuyez sur la touche **Conf**, pour le mettre en attente.
2. Appelez le 2e correspondant.
3. Appuyez sur la touche **Conf** pour établir la conférence.

Depuis la combiné Alcatel IP15

1. Une fois en ligne avec le 1er correspondant, appuyer sur CONF pour le mettre en attente.
2. Sélectionner **Nouv appel** ou **Combiné DECT** et composer le numéro du 2ème correspondant.
3. Lorsque le 2ème correspondant répond, appuyer sur la touche **CONF.** pour établir la conférence.

Note : si vous avez déjà 2 appels actifs, vous pouvez établir une conférence en appuyant sur CONF .

Transfert d'appel

Depuis Temporis IP300

Transfert supervisé :

1. Appuyez sur la touche **Transf**. pendant la conversation. L'appel est mis en attente..
2. Appelez le deuxième correspondant.
3. Dès qu'il répond à votre appel, raccrochez ou appuyez sur la touche **Transf** pour effectuer le transfert.

Transfert à l'aveugle :

1. Appuyez sur la touche **Transf** pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Puis appuyez sur la touche **Directe**, contactez le deuxième correspondant et appuyez sur la touche **Transf**.

Depuis la combiné Alcatel IP15

Transfert supervisé :

1. Appuyer sur (> (en cours d'appel, le correspondant est mis en attente.
2. Sélectionner **Nouv appel** ou **Combiné DECT** et composer le numéro du 2ème correspondant.
3. Lorsque le 2ème correspondant répond, appuyer sur **TRANSF.** pour transférer l'appel.

Note : si vous avez déjà 2 appels actifs, vous pouvez transférer l'appel à vos correspondants en appuyant sur (> (.

Transfert aveugle :

1. Appuyer sur (> (en cours d'appel, le correspondant est mis en attente.
2. Sélectionner **Nouv appel** ou **Combiné DECT**, appuyer sur **AVEUGLE** et composer le numéro de l'autre correspondant. L'appel est automatiquement transféré.

Bis

Depuis Temporis IP300

1. Appuyez sur , sélectionnez l'appel souhaité et appuyez sur **Compose**, décrochez ou appuyez sur ou .

Depuis la combiné Alcatel IP15

1. Appuyer sur , sélectionner l'appel souhaité et appuyer sur **COMPOS.** ou appuyer sur ou .

Renvoi d'appel

Depuis Temporis IP300

1. Appuez sur **MENU** > **1. Fonctions** > **1. Appel** > **2. Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez la ligne, le type de renvoi et entrer le numéro de destination, le statut et appuyez sur **Sauver**.

Depuis la combiné Alcatel IP15

1. Appuyer sur **MENU** > **Fonctions** > **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionner la ligne, le type de renvoi, le statut (on/off), puis saisir le numéro de téléphone et appuyer sur **REG**.

Journal des appels

Depuis Temporis IP300

1. Appuyez sur **MENU** > **1.Fonctions** > **3. Journal appels** > **1. Tous appels** ou **2. App manqués**.
2. Utilisez le navigateur pour parcourir cette liste.
3. Pour composer un numéro, appuyez sur **Compose** ou décrochez ou appuyez sur ou .

Depuis la combiné Alcatel IP15

1. Appuyer sur la touche bas du navigateur ou **MENU** > **Journal appels** > **1. Appels manqués** ou **2. Appels reçus** ou **3. Appels émis**.
2. Naviguer dans la liste avec le navigateur

.
3. Pour lancer l'appel, appuyer sur **COMPOS.** ou sur ou .

Répertoire

Depuis Temporis IP300

Accès au répertoire :

1. Appuyez sur la touche **Répertoire**.
2. Sélectionnez **Local** ou un autre répertoire et appuyez sur **OK** .
3. Pour appeler un contact, appuyez sur **Compose** ou décrochez ou appuyez sur ou .

Ajouter un contact :

1. Appuyez sur la touche **Répertoire** > **1. Local** > Appuyez sur **OK** > appuyez 2 fois sur la touche droite du navigateur > appuyez sur **Ajouter**.
2. Entrez le nom et le numéro et appuyez sur la touche **Sauve**.

Depuis la combiné Alcatel IP15

Accès au répertoire :

1. Appuyer sur la touche haut du navigateur.
2. Sélectionner **Répert. local** ou un autre répertoire et appuyer sur **OK** ou **REVISER**.
3. Pour appeler un contact, appuyer sur **COMPOS.** ou ou .

Ajout d'un contact :

1. Appuyer sur la touche haut du navigateur > surligner **Répert. local** ou un autre répertoire > appuyer sur **OPTION** > Appuyer sur **Ajouter nouv.**.
2. Saisir le nom et le numéro et appuyer sur **SAUVER**.

Touches de fonction et touches de raccourcis

Depuis Temporis IP300

Programmer les touches de fonction (lignes, mémoires directes, renvoi d'appel, BLF, etc) :



1. Appuyez sur **MENU** > **3. Réglages util.** > **4. Touches de fonction**.
2. Sélectionner la touche souhaitée et appuyer sur **Editer**. Sélectionner la fonction et appuyer sur **OK** .
3. Compléter les champs si nécessaires et appuyer sur **Sauver**.

Programmer les touches de raccourcis :

1. Appuyez sur **MENU** > **1. Fonctions** > **5. Num abrégé** > choisir dans la liste la touche souhaitée (0 à 9) à l'aide du navigateur > appuyez sur **Ajouter** > entrez le nom et le numéro > appuyez sur **Sauver**. Vous appelez le contact enregistré en faisant un appui long sur la touche.

Fonction ne pas Déranger

Depuis Temporis IP300

1. Appuyez sur **MENU** > **1. Fonctions** > **1. Appel** > **1. Ne pas déranger**.
2. Sélectionnez la ligne et le statut , puis appuyez sur **Sauver**.

Depuis la combiné Alcatel IP15

1. Appuyer sur **MENU** > **Fonctions** > **Ne pas déranger**.
2. Sélectionner la ligne. Modifier le statut avec la touche **OK** et appuyer sur **REG**.

Messagerie vocale

Depuis Temporis IP300

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez la ligne et appuyez sur **OK** pour lancer l'appel.

Note : une icone s'affiche sur l'écran lorsque vous êtes dans le menu concerné pour indiquer qu'il y a des messages en attente.

Depuis la combiné Alcatel IP15

1. Appuyer sur **MENU** > **Message**.
2. Sélectionner la ligne et appuyer sur **OK** .

Note : la présence de message(s) est signalée via une icone.