

Conformiteitverklaring voor de Europese Gemeenschap

ATLINKS verklaart dat de Alcatel IP1850 telefoon voldoet aan de desbetreffende fundamentele voorschriften en bepalingen van de Europese richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitverklaring downloaden van het volgende adres: www.alcatel-business.com.

Het CE-logo weergegeven op de producten geeft aan dat ze voldoen aan de fundamentele eisen van alle van toepassing zijnde richtlijnen.



Conformiteitsverklaring van de Amerikaanse commissie voor communicatie (FCC)

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, in overeenstemming met Subsectie J van Sectie 15 van de FCC-Regels

Deze bepalingen zijn bedoeld om te zorgen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen wanneer het apparaat in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radio-energie uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze handleiding, kan dit schadelijke storingen aan radiocommunicaties veroorzaken. Het gebruik van dit apparaat in een residentiële omgeving kan schadelijke storingen veroorzaken, waarbij de gebruiker dient in te staan voor de eventueel gemaakte kosten om de storing ongedaan te maken.

Milieu



Dit symbool betekent dat uw niet-werkende elektronische toestel afzonderlijk ingezameld moet worden en niet met het huishoudelijk afval mag worden gemengd. De Europese Unie heeft een specifiek inzameling- en recyclingsysteem geïmplementeerd waarvoor de producenten verantwoordelijk zijn.

Dit toestel is ontworpen en vervaardigd met materialen en componenten van de hoogste kwaliteit, die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten onderdelen die nodig zijn om het systeem goed te laten werken, maar die een gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen als ze niet op de juiste manier worden behandeld of verwijderd. Gooi uw niet-werkend toestel daarom niet bij het huishoudelijk afval. Als u de eigenaar van het toestel bent, moet u het bij het juiste inzamelpunt deponeren of het bij de verkoper van het toestel achterlaten.

(a) Als u een professionele gebruiker bent, volg de instructies van uw leverancier.

(b) Als het toestel aan u verhuurd is of aan uw zorg werd toevertrouwd, neem contact op met uw serviceprovider.

Help ons met de bescherming van het milieu waarin wij leven!

Mededeling m.b.t. auteursrechten en handelsmerken


Copyright © 2015 ATLINKS. Alle rechten voorbehouden. ATLINKS behoudt zich het recht voor om de technische specificaties van haar producten zonder voorafgaande mededeling te wijzigen, om technische verbeteringen uit te voeren of om te voldoen aan nieuwe voorschriften.

Temporis is een geregistreerd handelsmerk.

Model : IP1850
A/W No.: 10001305 Rev.0 (NL)
Printed in China

ALCATEL

home & business phones



Conference IP1850 SNELSTARTGIDS



Controlelampje



Richtingstoetsen (omhoog, omlaag, links, rechts)



Menu toets



OK toets



Oproep in wachtstand



Terug/Annuleren toets



Zachte toetsen



Op haak/van haak



Tijdens bellen: volume van belsignaal verhogen of verlagen
Tijdens oproep: volume van luidspreker verhogen of verlagen



In communicatiemodus: een oproep dempen/demping ongedaan maken (centrale eenheid en microfoons)

Beschrijving van controlelampjes

LED-status	Hoofdeenheid	Draadloze microfoons
Constant oranje	Wachtende berichten	Bezig met opladen
Knipperend oranje	Netwerkstoring	Lege batterij
Constant groen	Luidspreker in gebruik	Microfoon in gebruik of PC-modus
Snel knipperend groen	Inkomende oproep	Inkomende oproep
Langzaam knipperend groen	Oproep in wachtstand	
Constant rood	Demping geactiveerd	Alle microfoons gedempt
Langzaam knipperend rood		Microfoon in pagingstand, buiten bereik of niet geregistreerd
Snel knipperend groen en rood		Registratiestand

Beschrijving van pictogrammen op display

	Lijn geregistreerd		Ontvangen oproep
	Lijn uitgeschakeld		Uitgaande oproep
	Lijn niet geregistreerd		Gemiste oproep
	Luidspreker geactiveerd		Oproep doorverbinden ingeschakeld
	Belsignaal uit		Niet storen-functie geactiveerd

Webinterface van telefoon

1. Druk op **p MENU** om het IP-adres van de telefoon te controleren > **2.Status > 1. Netwerk**.
2. Open een webbrowser op uw computer. Voer http:// en het IP-adres in de adresbalk in en valideer.
3. De standaard aanmelding en wachtwoord zijn "user/user" voor gebruikers en "admin/admin" voor administrator
4. Minimum configuratie is sip-account. Raadpleeg de administratorhandleiding voor meer informatie.

Taal instellen

- Druk op **MENU > 3.Gebruikersinstellingen > 1.Voorkeuren > 1.Taal**.
- Selecteer de gewenste taal en druk op **OK**.

Een oproep maken

- **Blokkiezen** : vorm het telefoonnummer en druk op .
- **Direct kiezen** : druk op  en vorm het telefoonnummer.

Opmerking : De draadloze microfoons zijn enkel actief wanneer ze van de hoofdeenheid zijn losgemaakt. Om het maximale uit uw vergadertelefoon te halen: als u zich op circa één meter van de hoofdeenheid bevindt, haal een microfoon af door op de pijl  aan de bovenkant van de microfoon te duwen.

Een oproep beantwoorden

- Druk op .

Opmerking : De draadloze microfoons zijn enkel actief wanneer ze van de hoofdeenheid zijn losgemaakt. Om het maximale uit uw vergadertelefoon te halen: als u zich op circa één meter van de hoofdeenheid bevindt, haal een microfoon af door op de pijl  aan de bovenkant van de microfoon te duwen.

Een oproep via een softphone/PC-client maken/beantwoorden

1. Sluit de vergadertelefoon aan op uw PC met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
2. Stel de Conference IP1850 als het standaard audio-apparaat op uw softphone of PC-client (Skype, Lync, ...) in. Druk op de **PC SPK** zachte toets.
3. Maak of beantwoord de oproep op uw PC-toepassing. Audio wordt omgeleid naar/vanaf de IP1850.

Een oproep in de wachtstand zetten

- Druk op . Om de oproep terug te halen, druk op de **Resume** zachte toets.

Opmerking : in geval van meerdere actieve oproepen, selecteer de gewenste oproep met de richtingstoetsen  en gebruik de overeenkomstige zachte toets om de oproep in wachtstand te

zetten of terug te halen.

Conferentiegesprek tussen 3 partijen

1. Eenmaal in gesprek met 1ste beller, druk op de **Conf** zachte toets, de 1ste beller wordt in de wachtstand gezet.
2. Bel vervolgens het 2e nummer.
3. Na het tot stand brengen van de 2e oproep, druk op de **Conf** zachte toets om het conferentiegesprek te starten.

Oproep doorverbinden

1. Druk op **MENU > 1. Eigenschappen > 1.Oproep > 2. Oproep doorverbinden**.
2. Selecteer de lijn, het type van doorverbinding. Voer het nummer van bestemming en de status in en druk op **Save**.

Nummerherhaling

1. Druk op de **Redial** zachte toets.
2. Doorloop de lijst met behulp van .

3. Om een nummer te bellen, druk op de Dial zachte toets of druk op .

Oproep doorverbinden

Warm doorverbinden :

1. Druk tijdens het gesprek op de **Transfer** zachte toets, de oproep wordt in de wachtstand gezet.
2. Vorm het tweede telefoonnummer.
3. Zodra wordt opgenomen, druk op de **Transfer** zachte toets om de oproep door te verbinden.

Koud doorverbinden :

1. Druk tijdens het gesprek op de **Transfer** zachte toets, de oproep wordt in de wachtstand gezet.
2. Druk vervolgens op de **Blind** zachte toets, vorm het 2e telefoonnummer en druk op de **Transfer** zachte toets.

Oproeplijsten

1. In stand-by, druk op de rechter richtingstoets  en vervolgens op de Call Log zachte toets.

OF

1. Druk op **MENU > 1. Eigenschappen > 3. Oproepgeschiedenis > 1. Alle oproepen of 2. Gemiste oproepen**.
2. Doorloop de lijst met behulp van .

3. Om een nummer te bellen, druk op de **Dial** zachte toets of druk op .

Telefoonboek

Toegang tot telefoonboek verkrijgen :

1. In stand-by, druk op de rechter richtingstoets  en vervolgens op de **Directory** zachte toets.

OF

1. Druk op **MENU > 1. Eigenschappen > 2. Telefoonboek**.

2. Selecteer **Lokaal** of ander telefoonboek en druk op **OK**.
3. Om een nummer te bellen, druk op **Dial** zachte toets of druk op .

Nieuwe contactpersoon toevoegen :

1. In stand-by, druk op de rechter richtingstoets  en vervolgens op de **Directory** zachte toets.
2. Selecteer vervolgens **1.Lokaal** > druk op de **Add** zachte toets.
3. Voer naam en nummer in en druk op de **Save** zachte toets.

Snelkiestoetsen

Snelkiestoetsen programmeren :

1. Druk op **MENU > 1.Eigenschappen > 5. Snel kiezen** > selecteer in de lijst de gewenste toets (0 tot 9) met de richtingstoetsen > druk op de **Add** zachte toets > voer de naam, het nummer en te gebruiken lijn in -> druk op de **Save** zachte toets.

Druk lang op een toets om de opgeslagen contactpersoon direct te bellen.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Niet storen

1. Druk op **MENU > 1.Eigenschappen > 1.Oproep > 1. DND**.
2. Selecteer de lijn en status, en druk op de **Save** zachte toets.