

Alcatel

F890 Voice



Le nec plus ultra contre les appels indésirables !

- **Blocage d'appels indésirables***: jusqu'à 1000 numéros bloqués!
- **5 modes de blocage d'appel**: 1 manuel et 4 automatiques
- **Touche dédiée blocage d'appel**
- **200 contacts (avec 3 numéros associés)**
- **Répondeur de 50mn** simple à utiliser grâce à ses touches d'accès sur la base et son compteur de messages.
- **Journal des appels : 50 (appelants) + 30 (appelés) noms et numéros**
- **Fonction mains-libres** pour partager agréablement vos conversations
- **Fonction VIP** pour identifier votre appelant grâce à la sonnerie associée à son numéro*

PREMIUM



Répondeur 50 min



Jusqu'à 1000 numéros bloqués



200 contacts avec 3 numéros



Fonction mains-libres



Blocages d'appels Premium

- **Mode manuel:** blocage manuel pendant un appel ou depuis le journal des appels en appuyant sur la touche dédiée.
- **Mode auto. renvoi vers le répondeur:** seuls les numéros enregistrés dans le répertoire font sonner Alcatel F890, les autres appels basculent sur le répondeur (sans sonnerie, ni filtrage).
- **Mode auto. Annonce du nom:** Seuls les numéros enregistrés dans les contacts ou déjà acceptés font sonner le téléphone. Les autres sont invités à énoncer leur nom et vous décidez d'accepter ou de refuser l'appel.
- **Mode auto. International:** Tous les numéros font sonner Alcatel F890. Seuls les numéros en provenance de l'international doivent annoncer leur nom.
- **Mode sur-mesure:** Pour chaque type de numéro (mobile, anonyme, international...), vous choisissez entre blocage, envoi vers le répondeur, annonce du nom ou autorisation à faire sonner le téléphone.

Fonctions principales

- Mains libres
- 200 contacts avec 3 numéros associés
- Liste blocage d'appels: 1000 noms et numéros
- Fonction « Ne pas déranger » avec plage horaire ou mode VIP
- Partage de répertoire entre les combinés

Afficheur

- Grand afficheur graphique: 1,8" - 6 lignes avec retro-éclairage blanc
- Contraste réglable pour une lisibilité sur-mesure
- Touches contextuelles

Son

- Niveau sonore du combiné réglable (5 niveaux)
- 10 mélodies d'appel sur le combiné: 5 classiques et 5 polyphoniques
- Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact) pour reconnaître qui vous appelle avant même de vous déplacer
- Niveau sonore de la mélodie d'appel sur le combiné réglable (5 niveaux + arrêt)
- Mélodies différenciées appel externe / appel interne

Multi combinés

- **Répertoire partagé entre les combinés**
- 4 combinés par base (le F890 + 3 combinés supplémentaires)
- Appel entre combinés / transfert d'appel
- Conférence à 3 (2 correspondants internes + 1 externe)

Services opérateur

- Présentation du nom et/ou du numéro de l'appelant avant de décrocher et sur le 2ème appel*
- Journal des 50 derniers appels reçus avec date et heure*
- Enregistrement des appels entrants (nom et numéro) dans le répertoire téléphonique*
- Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*

Répondeur

- Capacité d'enregistrement de 50 minutes
- Filtrage d'appel du répondeur
- Interrogation et commandes à distance
- Mode répondeur simple ou mode répondeur enregistreur
- Choix d'annonce: pré-enregistrée ou personnalisée
- Touches de commandes sur la base et le combiné
- Compteur de nouveaux message sur la base
- Fonction mémo

Caractéristiques techniques

- Batteries rechargeables: 2 x AAA NimH (incluses).
- Portée extérieure: 300 m / intérieure 50 m
- Autonomie en veille: 100h / en conversation: 8h
- Cordon de ligne détachable: RJ11/RJ11 + prise France
- Alimentation secteur: EuP basse consommation
- Dimension de la base : (L x P x H): 130 x 82 x 60 mm
- Dimension du combiné: (L x P x H): 48 x 22 x 164

Références commerciales

- Alcatel F890 Voice FR Noir 3700601422115
- Alcatel F890 Voice Duo FR Noir 3700601422122
- Alcatel F890 Voice Trio FR Noir 3700601422139
- **Carton de regroupement x5**



Touches d'accès direct au répondeur



Ecran graphique rétro-éclairé blanc



Touche Call Block

* Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du nom et du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.