



Guía rápida del Bloqueo de Llamadas

Quick Guide of Basic Call Block

Manuel d'utilisation du blocage d'appel facile Guia rápido do bloqueio básico de chamadas

SPANISH

Este teléfono incorpora la función de Bloqueo de Llamadas básico*. Esta función le ayudará a evitar las llamadas molestas al permitir que solo algunos números hagan que su teléfono suene.

En este teléfono la configuración predeterminada de Bloqueo de Llamadas básico es **desactivado**, pero puede habilitarlo a través de la configuración del teléfono, como se explica en los párrafos siguientes.

**Esta función requiere una suscripción al servicio de identificación de llamada de su proveedor de servicios telefónicos.*

RESUMEN DEL BLOQUEO DE LLAMADAS

Ajuste	Explicaciones
APAGADO	La función Bloqueo de llamadas (Bloquear todas las llamadas con números) está deshabilitada. Este es el modo predeterminado.
ENCENDIDO	La función Bloqueo de llamadas se Activa. Los números registrados en la lista negra no progresan y el teléfono sonará en silencio. Los números se pueden agregar a la lista mientras el teléfono está sonando y/o después de una llamada (para habilitar, vea el apartado 1).
Anónimo	Esta característica adicional le permite bloquear la llamada que no tiene un número asociado a ellos (es decir, llamadas privadas, llamadas internacionales, etc.). Esta opción se puede activar sobre cualquiera de los cuatro anteriores (para habilitar, vea el apartado 2)

1. Modo de bloqueo de llamada manual

El bloqueo de llamadas manual es la opción más fácil al empezar. Cuando elija **ON** en la configuración del bloqueo de llamadas, se bloquearán todos los números de llamada registrados en su lista negra. Puede agregar / eliminar números de esa lista en cualquier momento.

Cómo bloquear una llamada entrante:

Cuando el teléfono está sonando y antes de responder, pulsando terminará la llamada y le ofrecerá la opción de registrar el número en la lista negra en un solo clic. A continuación, para confirmar el registro de este número en la lista negra, pulse .

IMPORTANTE: si no lo confirma, el número no se añadirá a la lista negra y la siguiente llamada se realizará normalmente.

1.1. Activar el modo MANUAL



- Pulse , pulse o para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
- Pulse , pulse o para seleccionar **MODO BLOQUEO.**
- Pulse , pulse o para seleccionar **ENCENDIDO.**

O

En el modo inactivo, pulse para acceder a **MODO BLOQUEO** directamente.

Después de habilitar esta opción, el icono del bloqueo de llamadas se mostrará en la pantalla LCD.

1.2. Añadir números a la lista negra

En modo inactivo,

- Pulse la tecla , se muestra **MODO BLOQUEO**, o Pulse para pulsar o para seleccionar **BLOQ. LLAM**, pulse para mostrar **MODO BLOQUEO.**
- Pulse o para seleccionar **BLOQUEONUM.**
- Pulse , pulse o para seleccionar **AÑADIR**, introduzca el número que desea bloquear, pulse para guardar.

NOTA: 2 formas más de agregar números de llamada entrantes y salientes en la lista de bloqueo:

- De los números de llamada entrantes
 - Press , pulse o para seleccionar **LISTA LLAM.**
 - Pulse , pulse o para seleccionar la entrada de la lista de llamadas.
 - Pulse , pulse o para seleccionar **AÑAD.BLIST.**
 - Pulse para mostrar el número seleccionado, pulse para guardar en la lista negra.
- De los números de llamada salientes
 - Pulse , pulse o para seleccionar la lista de rellamadas.
 - Pulse , pulse o para seleccionar **AÑAD.BLIST.**
 - Pulse para mostrar el número seleccionado, pulse para guardar en la lista negra.

1.3. Editar números en la lista negra

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
- Pulse , pulse o para seleccionar **EDITAR**, pulse , pulse o para seleccionar el número que desea editar, pulse para editar y una vez editado pulse para guardar.

1.4. Eliminar números en la lista negra

1.4.1. Eliminar un número de la lista negra

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
- Pulse , pulse o para seleccionar **BORRAR**, pulse , pulse o para seleccionar el número que desea eliminar, pulse para confirmar.

1.4.2. Eliminar todos los números de la lista negra

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
- Pulse , pulse o para seleccionar **BORRAR TODO**, pulse , pulse o para seleccionar el número que desea eliminar, pulse para confirmar.

2. Modo de bloqueo de llamadas anónimo

Esta función le permite bloquear números que no muestran un número en su teléfono. Se puede habilitar o deshabilitar independientemente de los modos de bloqueo de llamadas anteriores.



- Pulse , pulse o para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
- Pulse , pulse o para seleccionar **BL. ANONIMOS.**
- Pulse , pulse o para seleccionar una de las opciones.

2.1. Bloquear llamadas privadas

Este modo bloqueará las llamadas entrantes cuyos números se han mantenido privado para usted.

En modo inactivo,

- Pulse la tecla , se muestra MODO BLOQUEO, o Pulse para pulsar o para seleccionar **BLOQ. LLAM.**, pulse para mostrar **MODOBLOQUEO.**
- Pulse o para seleccionar **BL. ANONIMOS.**
- Pulse , pulse o para seleccionar **PRIVADO**, pulse para confirmar.

se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

2.2. Bloquear todas las llamadas anónimas

Este modo bloqueará todas las llamadas entrantes, incluidas las llamadas privadas, las llamadas internacionales, llamadas desde teléfonos públicos y otras llamadas fuera del área.

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 2.1.
- Pulse , pulse o para seleccionar **TODO**, pulse para confirmar.
- se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

2.3. Establecer Bloqueo de llamadas anónimas APAGADO

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 2.1.
- Pulse , pulse o para seleccionar **APAGADO**, pulse para confirmar.
- sólo desaparecerá de la pantalla LCD si el bloqueo de llamadas regular (ver 1. Y 2.) también se establece en **APAGADO.**

ENGLISH

This telephone is built-in with Basic Call Block feature*. This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring. Default setting of Basic Call Block in this telephone is **OFF** but you can enable it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

**This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.*

CALL BLOCK OVERVIEW

Setting	Explanations
OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. This is the default mode.
ON	Call Block function is set to On. Numbers registered in the black list will not go through and the phone will ring silently. Numbers can be added to the list while the phone is ringing and / or after a call (to enable, see part 1).
ANONYM	This extra feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc). This option can be enabled on top of any of the previous four (to enable, see part 2)

1. Manual call block mode

Manual call block is the easiest option when starting out. When you chose **ON** in the call block settings, all calling numbers registered in your blacklist will be blocked. You can add/remove numbers from that list at any time.

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click.

Then to confirm the registration of this number in the blacklist, press .

IMPORTANT : if you don't confirm, the number will not be added to the blacklist and the next call will go through normally.

1.1. Enable MANUAL mode



- Press , press or to select **CALL BLOCK.**
- Press , press or to select **BLOCK SET.**
- Press , press or to select **ON.**

OR

In idle mode, press to access **BLOCK SET.** directly.

After you enable this option, the call block icon will be displayed on the LCD.

1.2. Add numbers to Blacklist

In idle mode,

- Press key, **BLOCK SET.** is displayed, or Press to press or to select **CALL BLOCK**, press to show **BLOCK SET.**
- Press or to select **BLACKLIST.**
- Press , press or to select **ADD**, enter number to be blocked, press to save.

NOTE : 2 more ways to add incoming and outgoing call numbers in Block list:

- From incoming call numbers
 - Press , press or select **CALL LIST.**
 - Press , press or select call list entry.
 - Press , press or select to **ADD to BLIST.**
 - Press to show selected number, press to save to **Block list.**
- From outgoing call numbers
 - Press , press or select redial list entry.
 - Press , press or select to **ADD to BLIST.**
 - Press to show selected number, press to save to **Block list.**

1.3. Edit numbers in Blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press , press or to select **EDIT**, press or to select number to be edited, press to edit, and then press to save.

1.4. Delete numbers in Blacklist

In idle mode,

1.4.1. Delete a number from blacklist

1. Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.

In idle mode,

- Press , press or to select **DELETE**, press or to select number to be deleted, press , to **CONFIRM?**


1.4.2. Delete all numbers from blacklist

1. Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.

- Press , press or to select **DELETE ALL**, press , **CONFIRM?** is shown, and then press to confirm.

2. Anonymous call block mode

This feature allows you to block numbers that do not display a number on your phone. It can be enabled or disabled independently from the previous call block modes.



- Press , press or select **CALL BLOCK.**
- Press , press or select **BLOCK ANONYM.**

3. Press , press or select one of the options

2.1. Block Private Calls

This mode will block incoming calls that have been purposely kept their numbers private from you.

In idle mode,

- Press key, **BLOCK SET.** is displayed, or Press to press or to select **CALL BLOCK**, press to show **BLOCK SET.**
- Press or to select **BLOCK ANONYM.**
- Press , press or to select **PRIVATE**, press to confirm.
- will be displayed on the lower side of LCD.

2.2. Block All Anonymous Calls

This mode will block all incoming anonymous calls, including private calls, international calls, pay phone and other out-of-area calls.

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 2.1.
- Press , press or to select **ALL**, press to confirm.
- will be displayed on the lower side of LCD.

2.3. Set Block Anonymous Calls OFF

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 2.1.
- Press , press or to select **OFF**, press to confirm.
- will only disappear from the LCD if the regular call block (see 1. And 2.) is also set to OFF.

FRANÇAIS

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.

Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

**Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.*

PRESENTATION DE LA FONCTION BLOPAGE D'APPEL

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste noire avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 2).

1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste noire seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur . Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste noire en un clic.

Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur .

IMPORTANT : si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste noire et son prochain appel ne sera pas bloqué.

1.1. Activer le mode manuel



- Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
- Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
- Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner **ACTIVER.**












OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC.**




















Une fois ce mode activé, le symbole restera affiché sur l'écran.

1.2. Adicionar un número à la liste noire

A partir du téléphone en veille,








- Appuyez sur < PROG. BLOC., ou : Appuyez sur <  > puis sur <  > ou <  > jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur <  > pour afficher **PROG. BLOC.**
- Appuyez sur <  > ou <  > pour afficher **NUM. BLOQ.**
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à pouvoir sélectionner **AJOUTER**. Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur <  > pour l'enregistrer.

REMARQUE: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste noire :

- Depuis la liste des appels entrants
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour afficher **JOURNAL**.
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour sélectionner un numéro.
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour afficher **AJOUT BLIST**.
 - Appuyez sur <  > pour vérifier le numéro, puis sur <  > pour l'enregistrer dans la liste noire.
- Depuis la liste des appels sortants
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour afficher **AJOUT BLIST**.
 - Appuyez sur <  > pour vérifier le numéro, puis sur <  > pour l'enregistrer dans la liste noire.

1.3. Modifier un numéro dans la liste noire







A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > et sélectionnez **MODIFIER**. Appuyez sur <  > ou <  > jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur <  > afin de le modifier et sur <  > pour enregistrer vos modifications.

1.4. Supprimer un numéro de la liste noire






- Supprimer un numéro de la liste noire

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur <  > ou <  > jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur <  > pour confirmer.

- Supprimer tous les numéros de la liste noire




A partir du téléphone en veille,




- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour afficher **SUPPRIM.TOUT**. Appuyez sur <  >. **CONFIRM?** apparait sur l'écran. Appuyez sur <  > pour confirmer.




2. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.



Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.













Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**.

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour sélectionner l'un des modes.

2.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.











A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur <  > pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou Appuyez sur <  > puis sur <  > or <  > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur <  > pour afficher **PROG. BLOC.**
- Appuyez sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à sélectionner **PRIVÉ**. Appuyez sur <  > pour confirmer votre choix.
-  restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

2.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

A partir du téléphone en veille,


- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 2.1.
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à sélectionner **TOUS**. Appuyez sur <  > pour confirmer votre choix.
 -  restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.
- ### 2.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes
- A partir du téléphone en veille,
- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 2.1.
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à sélectionner **DESACTIVER**. Appuyez sur <  > pour confirmer votre choix.
 -  disparaîtra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.


PORTUGUESE	
Este telefone tem uma funcionalidade de bloqueio básico de chamadas* incorporado. Esta funcionalidade ajuda-o a evitar chamadas incómodas, permitindo apenas a alguns números fazer o seu telefone tocar. A predefinição de bloqueio básico de chamadas neste telefone é DESLIGADO , mas pode ativá-lo através das definições do telefone, conforme explicado nos parágrafos seguintes.	
<i>*Esta funcionalidade requer uma subscrição do serviço de Identificação da Linha do Contacto do seu fornecedor de serviço telefónico.</i>	
VISTA PORMENORIZADA DO BLOQUEIO DE CHAMADAS	
Definição	Explicações
DESLIGADO	A função de bloqueio de chamadas (bloquear todas as chamadas com números) é desativada. Este é o modo predefinido.
LIGADO	A função de bloqueio de chamadas está definida para ligada. Os números registados na lista de bloqueio não passam e o telefone toca silenciosamente. Os números podem ser adicionados à lista enquanto o telefone estiver a tocar e/ou após uma chamada (para ativar, consulte a secção 1).
ANÓNIMO	Esta funcionalidade extra permite-lhe bloquear uma chamada que não tenha número (como chamadas privadas, chamadas internacionais, etc.). Esta opção pode ser ativada acima de qualquer uma das quatro anteriores (para ativar, consulte a secção 2).

1. Modo manual de bloqueio de chamadas

O modo manual de bloqueio de chamadas é a opção mais fácil ao iniciar. Quando selecionar a opção LIGADO nas definições de bloqueio de chamadas, todos os números que lhe telefonem registados na sua lista de bloqueio serão bloqueados. Pode adicionar/remover números da lista a qualquer momento.

Como bloquear uma chamada recebida:










Quando o telefone estiver a tocar e antes de atender, premir  termina a chamada e oferece-lhe a opção de registar o número na lista negra com um clique.

De seguida, para confirmar o registo deste número na lista de bloqueio, prima  .


IMPORTANTE: Se não confirmar, o número não será adicionado à lista de bloqueio e a chamada seguinte será efetuada normalmente.


1.1. Ativar modo MANUAL



- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **BLOQ. CHAM.**
- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **DEF BLOQUEIO**.
- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **LIGAR**.












OU

No modo inativo, prima  para aceder diretamente a **DEF BLOQUEIO**.









Após ativar esta opção, o ícone de bloqueio de chamadas  será apresentado no LCD.








1.2. Adicionar número à lista de bloqueio

No modo inativo,

- Prima o botão <  >, **DEF BLOQUEIO** é apresentado, ou Prima <  > e prima <  > ou <  > para selecionar **BLOQ. CHAM.**, prima <  > para ver **DEF BLOQUEIO**.
- Prima <  > ou <  > para selecionar **BLOQUEIOS**.
- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **ADICIONAR**, insira o número a ser bloqueado e prima <  > para guardar.








NOTA: Mais 2 modos de adicionar números de chamadas feitas e recebidas na lista de bloqueio:

- A partir de números de chamadas recebidas
 - Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **CH.RECEBIDAS**.
 - Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar a entrada da lista de chamadas.
 - Prima <  >, prima <  > ou < > para selecionar **AD. À LISTA**.
 - Prima < > para ver o número selecionado, prima < > para guardar na lista de bloqueio.

- A partir de números de c amadas efetuadas
 - Prima <  >, prima < >  > para selecionar a entrada da lista de remarcação.
 - Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **BLOQUEIOS**.
 - Prima <  > para ver o número selecionado, prima <  > para guardar na lista de bloqueio.

1.3. Editar números na lista de bloqueio








No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **EDITAR**, prima <  > ou <  > para selecionar o número a ser editado, prima <  > para editar e depois prima <  > para guardar.

1.4. Apagar números na lista de bloqueio






- Apagar um número na lista de bloqueio

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **EXCLUIR**, prima <  > ou <  > para selecionar o número a ser apagado, prima <  >, **CONFIRM?** é apresentado, e depois prima <  > para confirmar.

- Apagar todos os números da lista de bloqueio










No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **APAGAR TUDO**, prima <  >, **CONFIRM?** é apresentado, e depois prima <  > para confirmar.

2. Modo de bloqueio de chamadas anónimas

Esta funcionalidade permite-lhe bloquear chamadas cujo número não apareça no seu telefone. Pode ser ativada ou desativada, independentemente dos modos de bloqueios de chamada anteriores.















- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **BLOQ. CHAM.**
- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar **B ANÓNIMO**.
- Prima <  >, prima <  > ou <  > para selecionar uma das opções.

2.1. Bloquear chamadas privadas

Este modo bloqueia chamadas recebidas que tenham sido mantidas propositadamente com o número privado para si.

No modo inativo,






- Prima o botão <  >, **DEF BLOQUEIO** é apresentado, ou Prima <  > e prima <  > ou <  > para selecionar **BLOQ. CHAM.**, prima <  > para ver **DEF BLOQUEIO**.
- Prima <  > ou <  > para selecionar **B ANÓNIMO**.
- Prima <  > e prima <  > ou <  > para selecionar **PRIVADO**, prima <  > para confirmar.

-  é apresentado no lado inferior do LCD.

2.2. Bloquear todas as chamadas anónimas






Este modo bloqueia todas as chamadas anónimas recebidas, incluindo chamadas privadas, chamadas internacionais, chamadas a cobrar e outras chamadas fora de área.

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 3.1.
- Prima <  > e prima <  > ou <  > para selecionar **TUDO**, prima <  > para confirmar.
-  é apresentado no lado inferior do LCD.

2.3. Desligar bloqueio das chamadas anónimas

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 3.1.
- Prima <  > e prima <  > ou <  > para selecionar **DESLIGAR**, prima <  > para confirmar.
-  desaparece do LCD se definir o bloqueio de uma chamada normal (consulte 1. e 2.) também para **DESLIGAR**.