



Manuel d'utilisation du blocage d'appel évolué Quick Guide of Smart Call Block Guía rápida del Bloqueo de Llamadas Guia rápido de bloqueio inteligente das chamada

FRANÇAIS

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.

Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

**Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.*

PRÉSENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste des numéros bloqués avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
CONTACTS	Dans ce premier mode automatique, seuls les numéros provenant de votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres sont bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention Contacts OK restera affiché sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou des messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.1).
VIPS	Dans ce second mode automatique, seuls les contacts préalablement enregistrés en tant que VIP dans votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres seront bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention VIP OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.2).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 3).

1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur . Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués en un clic.

Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur .

IMPORTANT : si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste des numéros bloqués et son prochain appel ne sera pas bloqué.

1.1. Activer le mode manuel

			DESACTIVER
			ACTIVER*
			VIP OK
			CONTACTS OK

Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.

Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **PROG. BLOC**.

Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner **ACTIVER**.

OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC**.

Une fois ce mode activé, le symbole restera BLIST" dans le menu affiché sur l'écran.

1.2. Ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur , pour afficher **PROG. BLOC.**, ou :
Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur pour afficher **PROG. BLOC**.
- Appuyez sur ou pour afficher **NUM. BLOQ**.
- Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à pouvoir sélectionner **AJOUTER**. Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur pour l'enregistrer.

REMARQUE: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste des numéros bloqués :

- Depuis la liste des appels entrants
 - Appuyez sur , puis sur ou pour afficher **JOURNAL**.
 - Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner un numéro.
 - Appuyez sur , puis sur ou pour afficher **AJOUT BLIST**.
 - Appuyez sur pour vérifier le numéro, puis sur pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.
- Depuis la liste des appels sortants
 - Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
 - Appuyez sur , puis sur ou pour afficher **AJOUT BLIST**.
 - Appuyez sur pour vérifier le numéro, puis sur pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.

1.3. Modifier un numéro dans la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur , puis sur ou et sélectionnez **MODIFIER**. Appuyez sur ou jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur afin de le modifier et sur pour enregistrer vos modifications.

1.4. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

- 1.4.1. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
- Appuyez sur , puis sur ou pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur ou jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur . **CONFIRM?** apparaît sur l'écran. Appuyez sur pour confirmer.

- 1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2
- Appuyez sur , puis sur ou pour afficher **SUPPRIM.TOUT**. Appuyez sur . **CONFIRM?** apparaît sur l'écran. Appuyez sur pour confirmer.

2. Mode manuel

2.1. Bloquer tous les appels sauf les VIP

Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

			DESACTIVER
			ACTIVER
			VIP OK*
			CONTACTS OK

Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.

Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **PROG. BLOC**.

Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner **VIP OK**.

2.2. Bloquer tous les appels sauf les contacts

Dans ce mode automatique plus large, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (y compris les VIP) feront sonner votre téléphone.

			DESACTIVER
			ACTIVER
			VIP OK
			CONTACTS OK*

Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.

Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **PROG. BLOC**.

Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner **CONTACTS OK**.

3. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

			DESACTIVER*
			PRIVÉ
			TOUS

Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**.

Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**. Appuyez sur , puis sur ou pour sélectionner l'un des modes.

3.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou
Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur pour afficher **PROG. BLOC**.
- Appuyez sur ou jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM**.
- Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à sélectionner **PRIVÉ**. Appuyez sur pour confirmer votre choix.
- restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
- Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à sélectionner **TOUS**. Appuyez sur pour confirmer votre choix.
- restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
- Appuyez sur , puis sur ou jusqu'à sélectionner **DESACTIVER**. Appuyez sur pour confirmer votre choix.
- disparaîtra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

ENGLISH

This telephone is built-in with Smart Call Block feature*. This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring. Default setting of Smart Call Block in this telephone is **OFF** but you can enable it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

**This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.*

CALL BLOCK OVERVIEW

Setting	Explanations
OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. This is the default mode.
ON	Call Block function is set to Manual. Numbers registered in the black list will not go through and the phone will ring silently. Numbers can be added to the list while the phone is ringing and / or after a call (to enable, see part 1).
CONTACTS	In this automatic mode, any number not registered to your phonebook will be automatically be blocked and not cause your phone to ring. All calls from contacts registered to your phonebook will proceed normally. When this mode is chosen, Contacts OK is displayed on LCD in idle mode unless you have unread messages/misssed calls (to enable, see part 2.1).
VIPS	In this second automatic mode, only calls from contacts registered as VIP in your phonebook will go through and cause your phone to ring. Any other number will not ring. When this mode is chosen, VIPS OK is displayed on the LCD in idle mode unless you have unread messages / missed calls (to enable, see part 2.2)
ANONYME	This extra feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc). This option can be enabled on top of any of the previous four (to enable, see part 3)

1. Manual call block mode

Manual call block is the easiest option when starting out. When you chose **ON** in the call block settings, all calling numbers registered in your blacklist will be blocked. You can add/remove numbers from that list at any time.

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press . It will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click.

Then to confirm the registration of this number in the blacklist, press .

IMPORTANT: if you don't confirm, the number will not be added to the blacklist and the next call will go through normally.

1.1. Enable MANUAL mode

			OFF
			ON
			VIP OK
			CONTACTS OK

Press , press or to select **Call Block**

Press , press or to select **Block set**

Press , press or to select **ON** (manual mode)

OR

In idle mode, press to access BLOCK SET. directly.

After you enable this option, the call block icon will be displayed on the LCD.

1.2. Add numbers to Blacklist

In idle mode,

- Press key, **BLOCK SET**. is displayed, or Press to press or to select **CALL BLOCK**, press to show **BLOCK SET**.
- Press or to select **BLACKLIST**.
- Press , press or to select **ADD**, enter number to be blocked, press to save.

NOTE: 2 more ways to add incoming and outgoing call numbers in Block list:

- From incoming call numbers
 - Press , press or to select **CALL LIST**.
 - Press , press or to select call list entry.
 - Press , press or to select to **ADD to BLIST**.
 - Press to show selected number, press to save to **Block list**.
- From outgoing call numbers
 - Press , press or to select redial list entry.
 - Press , press or to select to **ADD to BLIST**.
 - Press to show selected number, press to save to **Block list**.

1.3. Edit numbers in Blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press , press or to select **EDIT**, press or to select number to be edited, press to edit, and then press to save.

1.4. Delete numbers in Blacklist

- 1.4.1. Delete a number from blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press , press or to select **DELETE**, press or to select number to be deleted, press , **CONFIRM?** is shown, and then press to confirm.

- 1.4.2. Delete all numbers from blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press , press or to select **DELETE ALL**, press or to select number to be deleted, press , **CONFIRM?** is shown, and then press to confirm.

2. Automatic call block mode

2.1. VIPS only

In this restrictive automatic mode, only calls from numbers registered as VIP in your phonebook will go through and make your phone ring.

			OFF
			ON
			VIP OK*
			CONTACTS OK

Press , press or to select **Call Block**

Press , press or to select **Block set**

Press , press or to select **VIP OK** (Automatic mode)

2.2. Contacts only

In this broad automatic mode, only calls from contacts registered in your phonebook (normal and VIP) will go through and make your phone ring.

			OFF
			ON
			VIP OK
			CONTACTS OK

Press , press or to select **Call Block**

Press , press or to select **Block set**

Press , press or to select **Contacts OK** (Automatic mode)

3. Anonymous call block mode

This feature allows you to block numbers that do not display a number on your phone. It can be enabled or disabled independently from the previous call block modes.

			PRIVATE*
			ALL
			OFF

Press , press or to select **Call Block**

Press , press or to select **Block anonym**

Press , press or to select one of the options

3.1. Block Private Calls

This mode will block incoming calls that have been purposely kept their numbers private from you.

In idle mode,

- Press key, **BLOCK SET**. is displayed, or Press to press or to select **CALL BLOCK**, press to show **BLOCK SET**.

- Press < ▲ > or < ▼ > to select **BLOCK ANONYM**.
- Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **PRIVATE**, press < OK MENU > to confirm.
- 🔒 will be displayed on the lower side of LCD.

3.2. Block All Anonymous Calls

This mode will block all incoming calls, including private calls, international calls, pay phone and other out-of-area calls.

- In idle mode,
 - Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
 - Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ALL**, press < OK MENU > to confirm.
- 🔒 will be displayed on the lower side of LCD.

3.3. Set Block Anonymous Calls OFF

- In idle mode,
 - Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
 - Press < OK MENU >, press < ▲ > or < ▼ > to select **OFF**, press < OK MENU > to confirm.
- 🔒 will only disappear from the LCD if the regular call block (see 1. And 2.) is also set to OFF.

ESPAÑOL

Este teléfono incorpora la función de Bloqueo de Llamadas básico*. Esta función le ayudará a evitar las llamadas molestas al permitir que solo algunos números hagan que su teléfono suene.

En este teléfono la configuración predeterminada de Bloqueo de Llamadas básico es **desactivado**, pero puede habilitarlo a través de la configuración del teléfono, como se explica en los párrafos siguientes.

**Esta función requiere una suscripción al servicio de identificación de llamada de su proveedor de servicios telefónicos.*

Ajuste	Explicaciones
APAGADO	La función Bloqueo de llamadas (Bloquear todas las llamadas con números) está deshabilitada. Este es el modo predeterminado.
ENCENDIDO	La función Bloqueo de llamadas se Activa. Los números registrados en la lista negra no progresan y el teléfono sonará en silencio. Los números se pueden agregar a la lista mientras el teléfono está sonando y / o después de una llamada (para habilitar, vea el apartado 1).
CONTACTS	En este modo automático, cualquier número no registrado en su agenda se bloqueará automáticamente y hará que su teléfono no suene ante una llamada. Todas las llamadas de los contactos registrados en su agenda continuarán normalmente. Cuando se elige este modo, CONTACTOS OK se muestra en la pantalla LCD en modo inactivo a menos que tenga mensajes no leídos/llamadas perdidas (para habilitar, consulte el apartado 2.1).
VIPS	En este segundo modo automático, solo las llamadas de contactos registrados como VIP en su agenda pasarán y harán que su teléfono suene. Cualquier otro número no sonará. Cuando se elige este modo, VIPS OK se muestra en la pantalla LCD en modo inactivo a menos que tenga mensajes no leídos/llamadas perdidas (para habilitar, consulte el apartado 2.2).
Anónimo	Esta característica adicional le permite bloquear la llamada que no tiene un número asociado a ellos (es decir, llamadas privadas, llamadas internacionales, etc.). Esta opción se puede activar sobre cualquiera de los cuatro anteriores (para habilitar, vea el apartado 3)

1. Modo de bloqueo de llamada manual

El bloqueo de llamadas manual es la opción más fácil al empezar. Cuando elija **ON** en la configuración del bloqueo de llamadas, se bloquearán todos los números de llamada registrados en su lista negra. Puede agregar / eliminar números de esa lista en cualquier momento.

Cómo bloquear una llamada entrante:

Cuando el teléfono está sonando y antes de responder, pulsando 🔒 terminará la llamada y le ofrecerá la opción de registrar el número en la lista negra en un solo clic. A continuación, para confirmar el registro de este número en la lista negra, pulse OK MENU .

IMPORTANTE: si no lo confirma, el número no se añadirá a la lista negra y la siguiente llamada se realizará normalmente.

1.1. Activar el modo MANUAL

Menú ↕ BLOQ. LLAM. ↕ MODO BLOQUEO	APAGADO
	ENCENDIDO*
	VIP OK
	CONTACTS OK

- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **MODO BLOQUEO**.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **ENCENDIDO**.

O

En el modo inactivo, pulse 🔒 para acceder a **MODO BLOQUEO** directamente. Después de habilitar esta opción, el icono del bloqueo de llamadas 🔒 se mostrará en la pantalla LCD.

1.2. Añadir números a la lista negra

- In modo inactivo,
 - Pulse la tecla < 🔒 >, se muestra **MODO BLOQUEO**, o Pulse < OK MENU > para pulsar < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM**, pulse < OK MENU > para mostrar **MODO BLOQUEO**.
 - Pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQUEONUM**.
 - Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **AÑADIR**, introduzca el número que desea bloquear, pulse < OK MENU > para guardar.

NOTA: 2 formas más de agregar números de llamada entrantes y salientes en la lista de bloqueo:

- De los números de llamada entrantes
 - Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **LISTA LLAM.**.
 - Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar la entrada de la lista de llamadas.
 - Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **AÑAD.BLIST**.
 - Pulse < OK MENU > para mostrar el número seleccionado, pulse < OK MENU > para guardar en la lista negra.
- De los números de llamada salientes
 - Pulse < ▼ >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar la lista de rellamadas.
 - Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **AÑAD.BLIST**.
 - Pulse < OK MENU > para mostrar el número seleccionado, pulse < OK MENU > para guardar en la lista negra.

1.3. Editar números en la lista negra

- In modo inactivo,
 - Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
 - Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **EDITAR**, pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar el número que desea editar, pulse < OK MENU > para editar y una vez editado pulse < OK MENU > para guardar.
- Eliminar números en la lista negra**
 - Eliminar un número de la lista negra

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BORRAR**, pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar el número que desea eliminar, pulse < OK MENU > para confirmar.

- Eliminar todos los números de la lista negra

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BORRAR TODO**, pulse < OK MENU >, **¿CONFIR?** se muestra y, a continuación, pulse < OK MENU > para confirmar.

2. Modo Automático del Bloqueo de Llamadas

2.1. Solo números VIPS

En este modo automático más restrictivo, solo las llamadas de números registrados como VIP en su agenda pasarán y harán que su teléfono suene

Menú ↕ BLOQ. LLAM. ↕ MODO BLOQUEO	APAGADO
	ENCENDIDO
	VIP OK
	SOLO AGENDA

- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **MODO BLOQUEO**.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **VIP OK** (modo Automático).

2.2. Bloquear todas las llamadas anónimas

En este modo automático más amplio, solo las llamadas de los contactos registrados en su agenda telefónica (normal y VIP) pasarán y harán que su teléfono suene

Menú ↕ BLOQ. LLAM. ↕ MODO BLOQUEO	APAGADO
	ENCENDIDO
	VIP OK
	SOLO AGENDA

- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **MODO BLOQUEO**.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **SOLO AGENDA** (modo Automático)

3. Modo de bloqueo de llamadas anónimo

Esta función le permite bloquear números que no muestran un número en su teléfono. Se puede habilitar o deshabilitar independientemente de los modos de bloqueo de llamadas anteriores.

Menú ↕ BLOQ. LLAM. ↕ BL. ANÓNIMOS	APAGADO*
	PRIVADO
	TODO

- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BL. ANONIMOS**.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar una de las opciones.

3.1. Bloquear llamadas privadas

Este modo bloqueará las llamadas entrantes cuyos números se han mantenido privado para usted.

En modo inactivo,

- Pulse la tecla < 🔒 >, se muestra MODO BLOQUEO, o Pulse < OK MENU > para pulsar < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**, pulse < OK MENU > para mostrar **MODO BLOQUEO**.
- Pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BL. ANÓNIMOS**.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **PRIVADO**, pulse < OK MENU > para confirmar.
- 🔒 se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

3.2. Bloquear todas las llamadas anónimas

Este modo bloqueará *todas las llamadas entrantes, incluidas las* llamadas privadas, las llamadas internacionales, llamadas desde teléfonos públicos y otras llamadas fuera del área.

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 2.1.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **TODO**, pulse < OK MENU > para confirmar.

- 🔒 se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

3.3. Establecer Bloqueo de llamadas anónimas APAGADO

En modo inactivo,

- Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 2.1.
- Pulse < OK MENU >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **APAGADO**, pulse < OK MENU > para confirmar.
- 🔒 solo desaparecerá de la pantalla LCD si el bloqueo de llamadas regular (ver 1. Y 2.) también se establece en **APAGADO**.

PORTUGUESE

Este telefone tem uma funcionalidade de bloqueio básico de chamadas* incorporado. Esta funcionalidade ajuda-o a evitar chamadas incómodas, permitindo apenas a alguns números fazer o seu telefone tocar. A predefinição de bloqueio básico de chamadas neste telefone é **DESLIGADO**, mas pode ativá-lo através das definições do telefone, conforme explicado nos parágrafos seguintes.

**Esta funcionalidade requer uma subscrição do serviço de Identificação da Linha do Contacto do seu fornecedor de serviço telefónico.*

Definição	Explicações
DESLIGADO	A função de bloqueio de chamadas (bloquear todas as chamadas com números) é desativada. Este é o modo predefinido.
LIGADO	A função de bloqueio de chamadas está definida para ligada. Os números registrados na lista de bloqueio não passam e o telefone toca silenciosamente. Os números podem ser adicionados à lista enquanto o telefone estiver a tocar e/ou após uma chamada (para ativar, consulte a secção 1).
CONTACTOS	Neste modo automático, qualquer número que não esteja registado na sua lista telefónica será bloqueado automaticamente e não fará o seu telefone tocar. Todas as chamadas de contactos registados na sua lista telefónica serão geridas como normalmente. Quando selecionar este modo, CONTACTOS OK é apresentado no LCD no modo inativo, a não ser que tenha mensagens não lidas ou chamadas não atendidas (para ativar, consulte a secção 2.1).
VIPS	Neste segundo modo automático, apenas chamadas de contactos registados como VIP na sua lista telefónica farão o seu telefone tocar. Qualquer outro número não fará o telefone tocar. Quando selecionar este modo, VIPS OK é apresentado no LCD no modo inativo, a não ser que tenha mensagens não lidas ou chamadas não atendidas (para ativar, consulte a secção 2.2).
ANÓNIMO	Esta funcionalidade extra permite-lhe bloquear uma chamada que não tenha número (como chamadas privadas, chamadas internacionais, etc.). Esta opção pode ser ativada acima de qualquer uma das quatro anteriores (para ativar, consulte a secção 3).

1. Modo manual de bloqueio de chamadas

O modo manual de bloqueio de chamadas é a opção mais fácil ao iniciar. Quando selecionar a opção LIGADO nas definições de bloqueio de chamadas, todos os números que lhe telefonem registados na sua lista de bloqueio serão bloqueados. Pode adicionar/remover números da lista a qualquer momento.

Como bloquear uma chamada recebida:

Quando o telefone estiver a tocar e antes de atender, premir 🔒 termina a chamada e oferece-lhe a opção de registar o número na lista negra com um clique.

De seguida, para confirmar o registo deste número na lista de bloqueio, prima OK MENU .

IMPORTANTE: Se não confirmar, o número não será adicionado à lista de bloqueio e a chamada seguinte será efetuada normalmente.

1.1. Ativar modo MANUAL

MENU ↕ BLOQ. CHAM. ↕ DEF BLOQUEIO	DESLIGAR
	LIGAR*
	VIP OK
	PERMITIR PB

- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **BLOQ. CHAM.**
- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **DEF BLOQUEIO**.
- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **LIGAR**.

OU

No modo inativo, prima 🔒 para aceder diretamente a **DEF BLOQUEIO**. Após ativar esta opção, o ícone de bloqueio de chamadas 🔒 será apresentado no LCD.

1.2. Adicionar número à lista de bloqueio

- In modo inativo,
 - Prima o botão < 🔒 >, **DEF BLOQUEIO** é apresentado, ou Prima < OK MENU > e prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **BLOQ. CHAM.**, prima < OK MENU > para ver **DEF BLOQUEIO**.
 - Prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **BLOQUEIOS**.
 - Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **ADICIONAR**, insira o número a ser bloqueado e prima < OK MENU > para guardar.

NOTA: Mais 2 modos de adicionar números de chamadas feitas e recebidas na lista de bloqueio:

- A partir de números de chamadas recebidas
 - Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **CH.RECEBIDAS**.
 - Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar a entrada da lista de chamadas.
 - Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **AD. À LISTA**.
 - Prima < OK MENU > para ver o número selecionado, prima < OK MENU > para guardar na lista de bloqueio.
- A partir de números de chamadas efetuadas
 - Prima < ▼ >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar a entrada da lista de remarcação.
 - Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **BLOQUEIOS**.
 - Prima < OK MENU > para ver o número selecionado, prima < OK MENU > para guardar na lista de bloqueio.

1.3. Editar números na lista de bloqueio

- No modo inativo,
 - Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
 - Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **EDITAR**, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar o número a ser editado, prima < OK MENU > para editar e depois prima < OK MENU > para guardar.

1.4. Apagar números na lista de bloqueio

- 1.4.1. Apagar um número na lista de bloqueio

No modo inativo,

 - Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
 - Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **EXCLUIR**, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar o número a ser apagado, prima < OK MENU >, **CONFIRM?** é apresentado, e depois prima < MENU > para confirmar.
- 1.4.2. Apagar todos os números da lista de bloqueio

No modo inativo,

 - Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
 - Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **APAGAR TUDO**, prima < OK MENU >, **CONFIRM?** é apresentado, e depois prima < OK MENU > para confirmar.

- Modo de bloqueio automático de chamadas Apenas VIPS**

Neste modo automático restrito, apenas chamadas de números registados como VIP na sua lista telefónica farão o seu telefone tocar.

MENU ↕ BLOQ. CHAM. ↕ DEF BLOQUEIO	DESLIGAR
	LIGAR
	VIP OK
	PERMITIR PB

- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **BLOQ. CHAM.**
- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **DEF BLOQUEIO**.
- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **VIP OK** (modo automático).

2.2. Apenas contactos

Neste modo automático abrangente, apenas chamadas de números registados na sua lista telefónica (normal e VIP) farão o seu telefone tocar.

MENU ↕ BLOQ. CHAM. ↕ DEF BLOQUEIO	DESLIGAR
	LIGAR
	VIP OK
	PERMITIR PB

- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **BLOQ. CHAM.**
- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **DEF BLOQUEIO**.
- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **PERMITIR PB** (modo automático).

3. Modo de bloqueio de chamadas anónimas

Esta funcionalidade permite-lhe bloquear chamadas cujo número não apareça no seu telefone. Pode ser ativada ou desativada, independentemente dos modos de bloqueios de chamada anteriores.

MENU ↕ BLOQ. CHAM. ↕ B ANÓNIMO	DESLIGAR
	PRIVADO
	TUDO

- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **BLOQ. CHAM.**
- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **B ANÓNIMO**.
- Prima < OK MENU >, prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar uma das opções.

3.1. Bloquear chamadas privadas

Este modo bloqueia chamadas recebidas que tenham sido mantidas propositadamente com o número privado para si.

No modo inativo,

- Prima o botão < 🔒 >, **DEF BLOQUEIO** é apresentado, ou Prima < OK MENU > e prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **BLOQ. CHAM.**, prima < OK MENU > para ver **DEF BLOQUEIO**.

- Prima < ▲ > ou < ▼ > para seleccionar **B ANÓNIMO**.
- Prima <